

IRリモートとOSD

IRリモコン

AT-HDVS-CAM-HDMIには、カメラのフルコントロールとOSDメニューの使用が可能なIRリモコンが付属しています。

Power

電源ボタンでカメラのオン/オフを切り替えます。3秒長押しすると、カメラがスタンバイモードになります。

Number buttons

カメラプリセットの選択や作成に使用します。

Focus

カメラのフォーカスを+ボタンと-ボタンで調整します。

Auto

カメラのフォーカスモードをオートに切り替えます。

Manual

カメラのフォーカスモードをマニュアルに切り替えます。

Zoom

これらのボタンを使って、ズームイン (+) またはズームアウト (-) することができます。

Set Preset

カメラを所定の位置にセットしてから「Set Preset」ボタンを押し、続いて数字キー (0~9) を押し、その位置がプリセットとして設定されます。

Clear Preset

「Clear Preset」ボタンに続いて数字キーを押すと、その数字に設定されたプリセットが消去されます。

Arrow buttons

矢印ボタンを使って、カメラの位置を調整したり、OSDメニュー内を移動したりします。

Home buttons

カメラを中央の位置に戻します。

BLC ON/OFF

バックライト補正のオン/オフを切り替えます。

Menu

OSDメニューを表示します。



IRリモートとOSD

リモートファンクション

付属のIRリモコンには、AT-HDVS-CAMの動作を変更するための機能が用意されています。各機能は、キーパッド上の以下の一連のキーを連続して押すことで起動します。

| 機能 | キー操作 |
|-------------------------|----------------------|
| 全てのプリセットを消去 | [#] + [#] + [#] |
| ビデオを縦横に反転 | [*] + [#] + [9] |
| ユーザー名、パスワード、IPアドレスのリセット | [*] + [#] + [MANUAL] |
| ビデオフォーマットを1080p60に変更 | [#] + [#] + [0] |
| ビデオフォーマットを1080p50に変更 | [#] + [#] + [1] |
| ビデオフォーマットを1080i60に変更 | [#] + [#] + [2] |
| ビデオフォーマットを1080i50に変更 | [#] + [#] + [3] |
| ビデオフォーマットを720p60に変更 | [#] + [#] + [4] |
| ビデオフォーマットを720p50に変更 | [#] + [#] + [5] |
| ビデオフォーマットを1080p30に変更 | [#] + [#] + [6] |
| ビデオフォーマットを1080p25に変更 | [#] + [#] + [7] |
| ビデオフォーマットを720p30に変更 | [#] + [#] + [8] |
| ビデオフォーマットを720p25に変更 | [#] + [#] + [9] |