



# F16XR

マルチエフェクト/レコーディング機能搭載 16ch ミキシングコンソール

さまざまな音源からのオーディオ信号を正確に処理できる、オーディオインターフェース/エフェクト機能付きの 16ch オーディオミキサーです。

## ●仕様

### モノラル入力チャンネル

|                   |  |
|-------------------|--|
| マイク入力             | XLR 端子 (バランス) × 10                       |
| 周波数特性             | 20 Hz - 20 kHz                           |
| 歪み (THD+N)        | <0,02% A-Weighted, 20 dB gain, 0 dBu out |
| 感度範囲              | 0 dB ~ -50 dB                            |
| 入力ノイズレベル          | -124 dBu A-Weighted                      |
| マイク入力インピーダンス      | 14 k $\Omega$                            |
| ファンタム電源           | +48V                                     |
| ローカット             | 80 Hz                                    |
| ライン入力             | TRS フォン端子 (バランス) × 8                     |
| 周波数特性             | 20 Hz - 20 kHz                           |
| 歪み (THD+N)        | <0,02% A-Weighted, 20 dB gain, 0 dBu out |
| 感度範囲              | 20 dB ~ -30 dB                           |
| 最大入力              | +40 dBu                                  |
| ライン入力インピーダンス      | 21 k $\Omega$                            |
| Hi-Z ライン入力        | TRS フォン端子 (バランス) × 1                     |
| Hi-Z ライン入力インピーダンス | 1 M $\Omega$                             |

### ステレオ入力チャンネル

|              |   |
|--------------|---|
| ライン入力        | TRS フォン端子 (バランス) × 4 ペア, RCA 端子 (アンバランス) × 2 ペア |
| 周波数特性        | 20 Hz - 20 kHz                                  |
| 歪み (THD+N)   | <0,02% A-Weighted, 20 dB gain, 0 dBu out        |
| 感度範囲         | 20 dB ~ -30 dB                                  |
| ライン入力インピーダンス | 14 k $\Omega$                                   |

### モノラルチャンネル EQ

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 高域 | +/-15 dB @ 10 kHz Shelving |
| 中域 | +/-15 dB @ 1,250 Hz Bell   |
| 低域 | +/-15 dB @ 100 Hz Shelving |

### ステレオチャンネル EQ

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 高域 | +/-15 dB @ 10 kHz Shelving |
| 低域 | +/-15 dB @ 100 Hz Shelving |

## DSP セクション

|                    |  |
|--------------------|--|
| DSP プロセッシング        | 20/27 ビットデジタル信号                                      |
| A/D および D/A コンバーター | 24 ビット   |
| エフェクトタイプ           | 4 アルゴリズム (reverb, chorus, delay, flanger) - 16 プリセット |
| フットスイッチ            | 対応 (エフェクトリターンミュート/ ミュート解除用)                          |

## 出力

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| メイン出力          | XLR オス端子 × 1 ペア/TRS フォン端子 × 1 ペア |
| 最大メインミックス出力レベル | +28 dBu                          |
| AUX 出力         | TRS フォン端子 × 4                    |
| 最大 AUX 出力レベル   | +28 dBu                          |
| BUS 出力         | TRS フォン端子 × 4                    |
| CTRL ROOM 出力   | TRS フォン端子 × 1 ペア                 |
| PHONES 出力      | ステレオフォン端子 × 1                    |

## パワーサプライ

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 内部電源 | 100V - 240V AC, 50-60Hz |
| 消費電力 | 30W (最大)                |

## 物理仕様

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 寸法 (H × W × D)    | 107 × 479 × 406 mm |
| 質量                | 6.4 kg             |
| 梱包時寸法 (H × W × D) | 150 × 453 × 523 mm |
| 梱包時質量             | 7.4 kg             |

### ●別売アクセサリ

F16XR BAG      F16XR 用キャリーバッグ

●寸法図

